

Multmetro Protester PM8232

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia

Características

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de voltaje: CC/CA

Tensin de CC mn.: 200 mV

Tensin de CC mx.: 600 V

Mediciones de precisin (V): 0,5 %

Voltaje de CA mx.: 600 V

Corriente CC mn.: 200 μ A

Corriente CC mx.: 0,2 A

CA corriente mn.: 200 μ A

Corriente CA mx.: 0,2 A

Resistencia mn. : 200

Resistencia mx.: 2 M

Mx.nmero mostrado: 1999

Tamao de la pantalla: 3 1/2

Funciones y características

Funciones: Prueba de diodo \ Prueba de continuidad Deteccin de proximidad (NCV) Seleccin de rango automtico Apagado automtico

Elementos incluidos: batera sondas de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla:

Sonda fija:

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm

circuitos deteccin sin contacto (NCV) rango automtico apagado automtico

Elementos incluidos: baterasondas de medicion

General

Retroiluminacin de la pantalla:

No sondas extrables

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm

circuitosdeteccin sin contacto (NCV)rango automticoapagado automtico

Elementos incluidos: baterasondas de medicion

General

Retroiluminacin de la pantalla:

No sondas extrables

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm