Amplificador PMC COR

Color
Tipo de dispositivo: amplificador integrado
Base del elemento: transistor
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz
Potencia por canal (8): 95 W
Potencia por canal (4): 140 W
Relacin seal/ruido: 101 dB
Factor de amortiguamiento: 160
Factor de distorsin armnica: 0.001 %
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada XLR balanceada: 14 k
Entrada de lnea: 25 k
Conectores
Al amplificador (principal): RCA/XLR
Salidas: Preamplificador (Preamplificador)
Acstico 2 piezas
Panel frontal: salida de auriculares
Caractersticas y capacidades
Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos ajuste de balanceajuste de nivel
Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo)
General
Fuente de alimentacin: interna
Dimensiones (AnxPrxAl): 432x401x88 mm
Peso: 12 kg
caractersticas
Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivel
Opcional: Conexin directa (By-pass/Directo)
General
Fuente de alimentacin: interna
Dimensiones (AnxPxAl): 432x401x88 mm
Peso: 12 kg
caractersticas
Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivel
Opcional: Conexin directa (By-pass/Directo)
General
Fuente de alimentacin: interna
Dimensiones (AnxPxAl): 432x401x88 mm

Peso: 12 kg