

# Generador Generac 7189

Combustible: gas

Tensin de salida: 380 V

Potencia mxima: 16 kW / LPG / 13,6 kW - gas natural /

Alternador: sncono

## Motor

Tipo de motor: 4 - carrera

Modelo del motor: GENERAC G-FORCE 1000

Tamao del motor 999 cm

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 10,86 l/h / GLP al 100 % de carga /

Consumo de combustible: 7.02 m/h / gas natural al 100 % de carga /

Tanque de combustible: falta

Refrigeracin del motor aire

Funciones y caractersticas

Funciones: inicio automtico (ATS) regulador de voltaje automtico ( AVR) mostrar contador de horas voltmetro

## General

Cubierta acstica:

Nivel de ruido: 94 dB / LWA 65 dB - a 7 m (LpA) /

Dimensiones: 1228x635x733 mm

Peso : 207 kg