

Generador Generac SG028

Combustible: gas

Tension de salida: 380V

Potencia nominal: 25 kW

Potencia mxima: 28 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Tamao del motor: 5400 cm

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 16,61 l/ h / Gas LPG al 100% de carga /

Consumo de combustible: 11.28 m/h / gas natural al 100 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Caractersticas y caractersticas

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de ruido: 63 dB / LpA - a una distancia de 7 m /

Dimensiones: 2410x966x1258 mm

Peso: 953 kg