

Enrutador Metabo PFM 17 601789500

Tipo: borde

Potencia: 1700 W

mn. nmero de revoluciones: 8000 rpm

Mx. nmero de revoluciones: 12600 rpm

Carrera: 10 mm

Funciones: arranque suave; control de velocidad; mantenimiento de velocidad; microlift

Fuente de alimentacin: red

Juego completo: cortador; riel gua; estuche/bolsa

Longitud del cable: 3,6 m

Nivel de ruido: 102 dB

Peso: 4,6 kg