

# Placa base MSI MAG X570S TORPEDO MAX

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14 / 12+2 /

VRM disipador de calor

Retroiluminacin LED

Temporizacin de retroiluminacin: MSI Mystic Sincronizacin de luz

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570S

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5100 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

SalirHDMI

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC4080

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 uds

Conector M.2: 2 uds

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI -E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps / Realtek 8125B /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Realtek 8125B, Realtek RTL8111H / Realtek RTL8111H (1 Gbps) /

Extensiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 3 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis, Puerto serie

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 4 piezas