

Inversor de vehculo EnerGenie EG-PWC150-01

Conexin: al encendedor de cigarrillos

Tensin de entrada: 12 V

Potencia nominal de salida: 150 W

Potencia mxima de salida: 300 W

Tensin de salida: 230 V

Corriente de salida: 25 A

Forma de onda de salida: aproximada onda sinusoidal

Nmero de enchufes: 1 unidad

USB-salida: 2 unidades

Proteccin contra cortocircuito: ; sobrecalentamiento; proteccin contra sobrecarga

Longitud del cable : 0,6 m

Temperatura de funcionamiento: -5° – +35°C °C

Dimensiones : 120x100x50 mm

Peso: 0,47 kg