Sistema de sonido JBL Studio Monitor 4429

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante

Datos tenicos Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0 Nmero de altavoces: 3 Nmero de bandas: 3 Sensibilidad: 91 dB Impedancia: 6 ohm

Frecuencia de cruce: 0.8 / 7 kHz

Potencia / frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 200W Rango de frecuencia comn: 40 – 45000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: Inversor de faseControl HF

General

Dimetro del tweeter: 19 mm

Dimetro del controlador medio: 50 mm Dimetro del woofer (LF/MF): 300 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 63,5x40x30 cm

Peso: 32,3 kg