

SAI Vinga QWMPS-1000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 145 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Salida mxima : 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 700 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externa: 12V

Arranque en fro

Conexin externaBatera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargaZumbador

Fusible: automtico

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 9 kg