

# Fuente de alimentacin Aerocool LUX 1000W

Potencia: 1000W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.4

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 550 mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 850 mm

PCI-E: 450 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 82A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 984W

Alimentacin +3,3V +5V: 130W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito ( SCP)

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito ( SCP)