

# Placa base Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A520

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4866 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

FueraHDMI

Versin de HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887 / 897 /

Audio (canales ) : 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)/Realtek Wi-Fi 5 8821CE/

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas  
PCI- Ranuras E 16x: 1 pieza  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel trasero  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 piezas  
PS/2: 1 pieza  
A bordo conectores  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB: 2 piezas  
Opcional: Puerto COM  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas  
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pieza  
Chasis/Ventilador de bomba de agua 4 pines: 2 piezas