

Detector de radar StreetStorm STR-9020

Rangos de operacin

Rangos de operacin: KKa / se puede deshabilitar /X / se puede deshabilitar /

Longitud de onda lser: 800 - 1100 nm

Seales de pulso

Soporte de seal de pulso: POP

Definicin de radar

Definicin de radar: FlechaLISDAMATA

Funciones y caractersticas

Funciones: Filtro de falsa alarmaModo rutaModo ciudadAjuste de brillo de pantallaSilencioAnuncio de vozSilencio Bandas

Receptor

Tipo de receptor: Superheterodino

Procesamiento de seales: digital

General

Consumo de corriente: 250 mA

Funciones adicionalesy las capacidades del detector de radar: ngulo de visin de 360 grados del sensor lser

puerto de servicio USB para actualizar el software del detector