

Estabilizador de tensin Quant 108

Tipo de estabilizador: doble conversin

Tensin de entrada: 400 V (3 fases)

Alimentacin: 105600 W

Caractersticas

Rango de voltaje de entrada: 156 a 606 V

Precisin del voltaje de salida (\pm): 0.5 %

Voltmetro: digital

Enchufes

Terminal de conexin:

Niveles de proteccin

Proteccin: sobrecalentamiento ruido de alta frecuencia cortocircuitos sobrecarga contra sobre/ bajo voltaje

General

Instalacin: de pared de pie
de refrigeracin activo

Nivel de proteccin IP: 20

Dimensiones: 470x330x130 mm / mdulo /
IP: 20

Dimensiones: 470x330x130 mm / mdulo /
IP: 20

Dimensiones: 470x330x130 mm / mdulo /