

Generador Fogo F 3001 iS

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,3 kW

Potencia mxima: 2,5 kW

Alternador: inversor

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Rato R120-Vi

Cilindrada motor: 120 cm

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: una.33 l/h / a potencia nominal /

Volumen del depsito de combustible: 4 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 3 h / a potencia nominal /

Refrigeracin del motor: aire

Funciones y caractersticas

Funciones: Salida de corriente constante (DC 12V) Puerto de carga USB Conexin paralela

General

Nmero de salidas (220/380V): 1 pc

Tomas 220 V: 1 pc 16 A

Cubierta insonorizante

Nivel de ruido: 89 dB

Dimensiones: 520x320x460 mm

Peso: 25 kg