

Generador Fogo F 6001

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 6kW

Potencia mxima: 6,6kW

Alternador: snrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Rato R420

Desplazamiento del motor: 420 cm

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,9 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 6,5 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2,24 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Enchufes de 220 V: 1 pieza para 16 A, 1 pieza para 32 A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 99 dB

Dimensiones: 790x580x505 mm

Peso: 69 kg