

Altavoz Focal JMLab Electra CC 1008 Be

Destino: Inicio

Instalacin: Estante

Datos tcnicos

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 4 / 2 - LF, 1 - MF, 1 - RF /

Nmero de bandas: 3

Sensibilidad: 91 dB

Impedancia: 8

Frecuencia de cruce: 0,5/2,2 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 200W / mnimo 40W /

Rango de frecuencia total: 55 – 40000 Hz

General

Dimetro del tweeter: 27 mm

Dimetro del controlador de rango medio: 80 mm

Dimetro del woofer (woofer/rango medio): 165 mm

Dimensiones del canal central (HxWxD): 23,5x61x35 cm

Peso: 19 kg