

# Detector de radar StreetStorm STR-7040EX

Rangos de operacin

Rangos de operacin: KKaX

Longitud de onda lser: 800 – 1100nm

Seales de pulso

Soporte de seal de pulso: POP

Definicin de radar

Definicin de radar: FlechaRobot

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Filtro de falsa alarmaModo autopistaModo ciudadAjuste de brillo de pantallaSilencioDesactivar rango

Receptor

Tipo de receptor: Super heterodino

Procesamiento de seal: digital

General

Consumo de corriente: 250 mA

Funciones y capacidades adicionales del detector de radar: Deteccin de seal lser de 360° Puerto de servicio USB para actualizaciones de software