

# Sistema de sonido HECO INW 802

Color

Destino: casa

Instalacin: empotrado

Especificaciones

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 2

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 91 dB

Impedancia: 8

Frecuencia de cruce: 3.5kHz

Potencia / frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 180W / mnimo 100W /

Rango de frecuencia comn: 32 – 32000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magnticoAjuste HFproteccin contra la humedad

General

Dimensiones del altavoz frontal (Al x An x Pr) : 35,6x25,3x6.9 cm

Dimensiones de montaje (HxWxD): 32,5x22,3x9 cm

Peso: 6,9 kg