

Amplificador de coche DLS X-D25

Clase: D

Nmero de canales: 2

nom. potencia del canal (a 2 ohmios): 280 W

Nom. potencia del canal (a 4 ohmios): 180W

Puenteado: 1 x 550W / a 4 ohmios /

Ajuste de resistencia

Potencia mxima: 1100W

Resistencia mxima : 4 ohmios

Rango de frecuencia: 10 - 35000 Hz

Relacin seal/ruido: 100dB

Funciones: control de fase; entrada de alto voltaje; funcin de refuerzo de graves; filtro de paso subbajo (FINC)); filtro de paso bajo (LPF); filtro de paso alto (HPF)

Clasificacin del fusible: 25 A / 2 piezas /

Dimensiones: 298x250x50 mm

Peso: 3,5 kg