

# Generador Forte FG 6500EA

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: TE390E

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 hp .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,17 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 11.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V) arranque automtico (ATS) regulador de voltaje automtico (AVR) voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Ruedas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 88 kg

Opciones de modelo: Modelo FG 6500 - tipo de arranque manual Modelo FG 6500E - tipo de arranque elctrico Modelo FG 6500A - arranque con arranque elctrico, funcin de arranque automtico FG Modelo 6500EW - generador de soldadura, arranque con arranque elctrico arranque elctrico arranque elctrico Modelo FG 6500 - tipo de arranque manual Modelo FG 6500 - tipo de arranque manual