

# Generador Forte FG 8000EA

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 B

Potencia nominal: 5,5 kW

Potencia mxima: 6 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

## Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: TE390E

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV .

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 3.3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo 7,5 h

Refrigeracin del motor: aire

Funciones y caractersticas

Funciones: salida de corriente constante (DC 12 V)arranque automtico (ATS)regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

## Generalidades

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 89 kg5 horas

Refrigeracin del motor: aire

Funciones y caractersticas

Funciones: Salida CC (DC 12V) arranque automtico (ATS)regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

## General

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 89 kg

5 horas

Refrigeración del motor: aire

Funciones y características

Funciones: Salida CC (DC 12V) arranque automático (ATS) regulador de voltaje automático (AVR) voltmetro

## General

Número de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 89 kg

Ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 89 kg

Ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 89 kg