AV-receptor Marantz AV-8801

Color
Tipo de dispositivo: AV- Procesador
Procesador
Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 192 kHz
Profundidad de bits de DAC de audio: 32 bits
Calibracin automtica de audio
Control de nivel automtico
Sonido envolvente de auriculares
Compatibilidad con Ultra HD (4K)
Actualizacin a 4K
Soporte 3D
Multizona
Especificaciones tcnicas
Nmero de canales: 11.2
Relacin seal/ruido: 105 dB
Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz
Reproductor multimedia y sintonizador
Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FMMedios USBTransmisin de audio en redRadio por Internet
Comunicaciones (interfaz)
Interfaces: AirPlayLANRS-232DLNANegociacin de control remoto
Compatibilidad con decodificadores
Decodificadores: Dolby DigitalDolby Digital PlusDolby TrueHDDolby Pro Logic IIDolby Pro Logic IIxDolby Pro Logic IIzDolby Digital EXDTSDTS 96/24DTS-HD Audio de alta resolucinDTS-HD Master AudioDTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto 6.1DTS Neo:6
Entradas
XLR (balanceado): 2 uds
RCA: 7 pares
Coaxial S/P-DIF: 2 piezas
ptico: 2 piezas
HDMI: 7 piezas
Compuesto: 4 piezas
Componente: 3 piezas
Fono
Multicanal
Entrada de control (IR)
Salidas
XLR (balanceado): 13 piezas
RCA: 3 pares

HDMI: 3 piezas
Compuesto: 3 piezas
Componente: 2 piezas
En auriculares: 6.35 mm (conector)
Preamplificador (Preamplificador)
Control de salida (IR)
Salida de disparo: 2 piezas
Panel frontal
Salida de auriculares
Puerto USB
Entrada HDMI
Entrada de lnea: / par RCA /
Compuesto
General
Consumo de energa: 90 W
Consumo en espera: 0,2 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x389x185 mm
Peso: 13,9 kg