

# Amplificador Magnat MA 1000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: hbrido

Tipo de Impara: 12AU7/ECC 82 / 2 piezas /

Tipo de transformador: toroidal

condensadores: 40 mF

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 – 100000 Hz / -3dB /

Potencia por canal (8): 80W

Potencia por canal (4): 115W

Relación señal/ruido: 110 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 89/77 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 400 mV 100 k

Fono MM/MC: 2,5/0,3 mV/47/0.47 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 4 piezas

REC ( a grabadora): 1 par

Auriculares: 6,35 mm (Jack)

Panel frontal: display conector de entrada de audio / Aux 3.5 mm / salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: etapa fono MM etapa phono MC Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 420 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 434x380x125 mm

Peso: 11 kg