

# Coche de refuerzo Hertz HCP 5D

Clase: D

Nmero de canales: 5

nom. potencia del canal (a 2 ohmios): 90 W / canal 5 - 280 W /

Nom. potencia del canal (a 4 ohmios): 55W / ch 5 - 160W /

Puenteado: 2 x 180W / a 4 ohmios /

Ajuste de resistencia

Potencia mxima: 1500W

Impedancia mxima: 4

Rango de frecuencia: 10 - 50000 Hz / ch 5 - 10 - 500 Hz /

Relacin seal/ruido: 100 dB

Funciones: Funcin Bass Boost; Filtro de paso bajo (FINCH); Filtro de paso bajo (LPF); Filtro de paso alto (HPF)

Control remoto

Fusible clasificacin: 25 A / 2 uds. /

Dimensiones: 345x190x50 mm

Peso: 2,61 kg