

Estabilizador de tensin Luxeon EDR-1000

Tipo de estabilizador: triac

Tensin de entrada: 230 B (1 fase)

Potencia 700 W

Potencia: 1 kVA

Caractersticas

Rango de tensin de entrada: 90-270 V

Precisin del voltaje de salida (\pm): 7% / en Uin 90-140V, \pm 4% en Uin 140-270V /

Voltmetro: digital

Enchufes

Enchufes con puesta a tierra: 1 ud

Niveles de proteccin

Proteccin: contra cortocircuitosobrecarga contra sobretensin/subtensin

General

Instalacin de pie

Refrigeracin: pasiva

Asa de transporte:

Dimensiones: 178x140x230 mm

Peso: 4,2 kg2 kg

2 kg