

Estabilizador de tensin Luxeon EWR-10000

Tipo de regulador: triac

Tensin de entrada: 230 V (monofasico)

Potencia: 7000 W

Potencia: 10 kVA

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada: 90-270 V

Precisin del voltaje de salida (\pm): 7 % / en Vin 90-140 V, \pm 4 % en Vin 140-270 V /

Voltmetro: digital

Zcalos

Terminal de conexin

Niveles de proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin contra sobre/bajo voltaje

General

Instalacin: montado en la pared

Refrigeracin: pasivo

Dimensiones: 435x310x198 mm

Peso: 21,3 kg