

Amplificador Rotel RB-1552

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros de amperios

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 4 – 100000 Hz / +0,5 dB , - 3dB /

Potencia por canal (8): 120W

Relación señal/ruido (Principal) : 120 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Factor de distorsión armónica: 0.03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 1000 mV/33 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Disparador: 1 pieza

Acústica: 4 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Características y características

Adicional: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático adicional conexión de altavoz Cableado doble

Comn

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 400W

Consumo en espera: 3W

Dimensiones (AnxPxAl): 431x340x144mm

Peso: 14,3 kg / con embalaje /

3 kg / con embalaje /

3 kg / con embalaje /