

SAI Logicpower LPM-625VA-P

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 625 VA

Potencia efectiva de salida: 437 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 /60 Hz

Tomas reservadas: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7.5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoalarma audible

fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 139x95x303 mm

Peso: 4,3 kg

3 kg

3 kg