

# Impulsor de coche Focal JMLab FPS 2.160

Clase: A/B

Nmero de canales: 2

Nom. potencia del canal (a 2 ohmios): 180 W

Nom. potencia de canal (a 4 ohmios): 105W

Puenteado: 1 x 360W

Ajuste de resistencia

Resistencia mxima: 4 ohm

Rango de frecuencia: 10 - 52000 Hz

Relacin seal/ruido: 92 dB

Funciones: funcin de ganancia Graves Impulso; Filtro de paso bajo (LPF); Filtro de paso alto (HPF)

Control remoto

Clasificacin del fusible: 30 A / 2 piezas /

Dimensiones: 353x254x59 mm