

Generador Forte FG 6500

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: TE390E

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 hp .

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,17 l/h

Capacidad del tanque de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Continuo tiempo de operacin: 11.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V) regulador de voltaje automtico (AVR) voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas de 220 V: 2 piezas 16A

Ruedas

Nivel de ruido: 74 dB

Dimensiones: 695x530x570 mm

Peso: 86 kg

Modificaciones del modelo: Modelo FG 6500 - tipo de arranque manual con arranque elctrico
arrancar con un arranque elctrico arrancar con un arranque elctrico arrancar con un arranque
elctrico arrancar con un arranque elctrico