

Inversor de coche Mystery MAC-150

Conexin: al encendedor de cigarrillos

Tensin de entrada: 12V

Potencia de salida nominal: 150W

Potencia de salida mxima: 300W

Salida de voltaje: 220 V

Forma de onda de salida: onda sinusoidal aproximada

eficiencia: 90 %

Nmero de enchufes: 1 pc

Salida USB: 1 pc

Proteccin: contra cortocircuito; contra sobret temperatura; contra sobrecarga; contra conexin incorrecta

Temperatura de funcionamiento: 0° – +40°C °C

Dimensiones: 115x185x58 mm

Peso : 0,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del inversor para automvil: Consumo mximo de corriente: 15

A Fusibles de entrada: 1 unidad de 25 A cada uno