

# Extractor Blauberg Quatro 100

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 88 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia : 14W

Caractersticas y caractersticas: Comprobar compuerta / persianas automticas

Nivel de ruido: 33 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Alemania

Succin perimetral

Altura del panel decorativo: 151 mm

Ancho del panel decorativo: 171 mm

Grosor del panel decorativo: 32 mm

Profundidad de montaje (conducto): 96 mm

Modificaciones del modelo: Modelo Quatro 100: sin caractersticas ni funciones adicionales Quatro

100 S: tiene un interruptor de cordn Quatro 100 T: tiene un temporizador de apagado Quatro 100

ST: tiene un interruptor de cordn y un temporizador de apagado Quatro 100 H: tiene un

temporizador de apagado y un medidor de humedad interruptor del cable de traccin del sensor,

temporizador de apagado y sensor de humedad