

Amplificador Marantz PM5005

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 40W

Potencia por canal (4): 55 W

Relación señal-ruido: 102 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/ MC): 83 dB

Factor de amortiguamiento: 100

Factor de distorsión armónica : 0,05 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200mV20k

Fono MM/MC: 2.2 mV47 k

Conectores

Entradas: Fonoentrada de control (IR)

RCA: 5 par

Salidas: salida de control (IR)

Acústica: 4 piezas

REC (al dispositivo de grabación): 2 par

Panel frontal: LEDssalida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: control de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivelsonoridad

Avanzado: conexión directa (By-pass/Direct)Apagado automáticoEtapa fono MMConexión de altavoz

adicionalCableado dobleControl de dispositivo externo

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 110 W

Consumo en espera: 0,3 W

Dimensiones (WxDxH): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg

3 W

Dimensiones (WxDxH): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg

3 W

Dimensiones (WxDxH): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg