

Amplificador Rotel RKB-8100

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 8

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / +0, -1,4 dB /

Potencia por canal (8) : 100W

Potencia por canal (4): 200W

Relación señal/ruido (Principal): 108 dB

Factor de amortiguamiento: 150

Factor de distorsión armónica: 0,08 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 0.9 V100 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 8 piezas

Características y capacidades

Ms: Conexión directa (By-pass/Directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 300 W

Consumo en espera: 0,5 W

Tamaño de instalación: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x424x97 mm

Peso: 9,6 kg

Funciones y características adicionales Amplificador: 4 mini -Entradas jack4 entradas mini-jack4 entradas mini-jack