

Amplificador Rotel RKB-D8100

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 8

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / +0, -1,4 dB /

Potencia por canal (8) : 100W

Potencia por canal (4): 200W

Relación señal/ruido (Principal): 108 dB

Factor de amortiguamiento: 150

Factor de distorsión armónica: 0,08 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 0.9 V50 k

Conectores

Entradas: pticas / 4 uds /

Al amplificador (principal): RCA

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Acústica: 8 piezas

Características y capacidades

Adicional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: Interno

Consumo de energía: 300 W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones de instalación: 2U

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x424x97 mm

Peso: 9,6 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 4 entradas mini-Jack4 entradas mini-jack4 entradas mini-jack