

# Amplificador Vincent SA-31MK

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base de cadena: hbrido

Tipo de Impara: 6N16 / 2 piezas /

Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 50000 Hz / + / - 0,5 dB /

Relacin seal/ruido: 95 dB

Factor de distorsin armnica: 0,1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de lnea: 350 mV47 k

Conectores

RCA: 6 pares

Salidas de preamplificador: (Preamplificador)

REC (al dispositivo de grabacin): 1 par

Panel frontal: indicadores

Caractersticas y funciones

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosControl de nivelLoudness

Avanzado: Conexin directa (By-pass/Direct)Conexin de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 50 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 430x365x95 mm

Peso: 8 kg

(An. x Pr. x Al.): 430x365x95 mm

Peso: 8 kg

(An. x Pr. x Al.): 430x365x95 mm

Peso: 8 kg