

Placa base Asus A68HM-PLUS

Por direccin: casa/oficina

Socket: AMD FM2+

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 226x183 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A68H (Bolton -D2H)

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR3: 2 ranura(s))

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 2400 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Compatibilidad con AMP

Salidas de vdeo

Modo hbrido

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887-VD

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10, JBOD /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek 8111GR

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Ranuras PCI: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Panel trasero conectores

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas