

Amplificador Pro-Ject Pre Box RS

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base de elemento: hbrido

Tipo de Impara: ECC88

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 50000 Hz / +0, -0,8 dB /

Relacin seal/ruido: 95 dB

Distorsin armnica: 0,06 %

Sensibilidad / impedancia de canal

Entrada XLR balanceada: 150 k / 30 k - In5,Entrada6 /

Entrada de lnea: 30 k / 150 k - Entrada1 /

Conectores

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 6 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Caractersticas y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: externa

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 206x210x72 mm

Peso: 2 kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 206x210x72mm

Peso: 2 kg

(Ancho x Profundidad x Altura): 206x210x72mm

Peso: 2 kg