

# Amplificador Musical Fidelity M3SI

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 85W

Relación señal/ruido: 98 dB

Factor de amortiguamiento: 36

Factor de distorsión armónica: 0,014 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 40 k

Phono MM/MC: 3 mV/50 k

Conectores

Entradas: Phono USB B

RCA: 4 pares

Salidas: preamplificador (Preamplificador)

Acústico: 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directa) Etapa de fono MM

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 320 W / máximo /

Consumo en modo de espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x400x100 mm

Peso: 9,2 kg

2 kg

2 kg