

Amplificador Musical Fidelity M6PRX

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / +0, -1 dB /

Potencia por canal (8): 230W

Relación de señal / ruido (Principal): 120 dB

Factor de amortiguamiento: 210

Factor de distorsión armónica: 0.007 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 50 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Salidas de preamplificador: (Preamplificador)

Acústica: 4 piezas

Indicadores del panel frontal:

Características y capacidades

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 750 W / mx. /

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x390x125 mm

Peso: 19,7 kg

7 kg

7 kg