

Amplificador Musical Fidelity M6 500i

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 20000 Hz / +0, –0.1 /

Potencia por canal (8) : 500 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 250

Factor de distorsión armónica: 0.01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 38 k

Conectores

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 4 piezas

REC (al grabador): 1 par

Panel frontal: pantalla indicadores

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: conexión de altavoces adicionales Bi-Wiring

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 2000 W / máximo /

Consumo en espera: 0.25 W

Dimensiones (WxDxH): 440x460x160 mm

Peso: 28 kg