Amplificador Crown XLi1500

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propsito: concierto

Elemento base: transistor Ajustes del amplificador Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / +0.-1 dB / Potencia por canal (8): 330W / 900W en puente /

Potencia por canal (4): 450W

Seal Relacin entre ruido y ruido (principal): 100 dB

Factor de amortiguamiento: 200 Armnico factor de distorsin: 0.5 % Sensibilidad/impedancia del canal Entrada XLR balanceada: 775mV20k

Entrada de Inea: 775mV10k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Salidas: preamplificador (Pre-Amp) / par de salidas Speakon /

Acstico: 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Caractersticas y caractersticas Ajustes: Nivel control / cada canal /

Opcional: Conexin directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentacin: interna

Dimensin de montaje: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 482x315x89 mm

Peso: 12,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg