

# Generador Konner&Sohnen KS 3000

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,6 kW

Potencia mxima: 3 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: KS 210

Cilindrada: 208 cm

Potencia: 7 CV Con .

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1 l/h / al 50 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 15 h / al 50 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Salida de corriente constante (DC 12V)Regulador de voltaje automtico (AVR)Pantalla

Contador de horasVoltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220V: 2 uds 16 A

Nivel de ruido: 69 dB / a 7 m /

Dimensiones: 580x430x440 mm

Peso: 41,5 kg

Modificaciones del modelo: Modelo KS 3000 - tipo de arranque manual, combustible -

gasolinaModelo KS 3000E - arranque con arranque elctrico,Combustible: gasolinaModelo KS

3000G: tipo de arranque manual, combustible: gas/gasolina