

Generador eléctrico Konner&Sohnen KS 3000G

Combustible: gasolina / gas

Tensión de salida: 220 V

Potencia nominal: 2.6kW

Potencia máxima: 3kW

Alternador: sincro

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor : KS 210

Cilindrada: 208 cm

Potencia: 7 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1 l/h / gasolina, al 50 % de carga /

Capacidad del depósito de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 15 h / al 50 % de carga /

Refrigeración del motor: aire

Características y capacidades

Características: Salida de corriente constante (DC 12V) Regulador de voltaje automático (AVR)

Panel de instrumentos

General

Número de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220V: 2 uds 16 A

Nivel de ruido: 69 dB / a 7 m /

Dimensiones : 580x430x440 mm

Peso: 42 kg

Modificaciones del modelo: Modelo KS 3000 - tipo de arranque manual, combustible -

gasolina Modelo KS 3000E - arranque eléctrico motor de arranque, combustible - gasolina Modelo KS

3000G - tipo de arranque manual, combustible - gas / gasolina combustible –

gas/gasolina combustible – gas/gasolina combustible – gas/gasolina combustible – gas/gasolina