

# Generador de energia Konner &Sohnen KS 10000E

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 7,5 kW

Potencia mxima: 8 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: KS 440

Tamao del motor: 440 cm

Potencia: 18 CV p .

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 1.66 l/h / al 50 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 15 h / al 50 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Salida de CC (CC 12 V) regulador de voltaje automtico (

AVR) pantallahormetrovoltmetro

Total

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas 220 V: 1 ud 16 A, 1 ud 32 A

Nivel de ruido: 72 dB / a una distancia de 7 m /

Dimensiones: 580x545x550 mm

Peso: 91 kg

Modificaciones Modelos: Modelo KS 10000E - sin funcin de inicio automtico Modelo KS 10000E  
ATS - funcin de inicio automtico Modelo KS 10000E - sin funcin de inicio automtico Modelo KS  
10000E ATS - funcin de inicio automtico Modelo KS 10000E - sin funcin de inicio automtico Modelo  
KS 10000E ATS - funcin de inicio automtico Modelo KS 10000E - sin funcin de inicio automtico  
Modelo KS 10000E ATS - funcin de inicio automtico Modelo KS 10000E - sin funcin de inicio  
automtico Modelo KS 10000E ATS - funcin de inicio automtico