

Generador Konner&Sohnen KS 10000E ATS

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 7,5 kW

Potencia maxima: 8 kW

Alternador: sincrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: KS 440

Tamaño del motor: 440 cm

Potencia: 18 CV p .

Tipo de arranque: arrancador electrico

Consumo de combustible: 1.66 l/h / al 50 % de carga /

Capacidad del deposito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 15 h / al 50 % de carga /

Refrigeración del motor: aire

Características y capacidades

Características: Salida de CC (CC 12 V) inicio automatico (ATS) Conector ATSRregulador automatico de voltaje (AVR) Pantalla Contador de horas Voltmetro

General

Número de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 580x545x550mm

Peso: 93 kg

Modificaciones del modelo: Modelo KS 10000E - sin función de inicio automatico Modelo KS 10000E ATS - con función de inicio automatico Modelo KS 10000E - sin función de inicio automatico Modelo KS 10000E ATS - función de inicio automatico Modelo KS 10000E - sin función de inicio automatico Modelo KS 10000E ATS - función de inicio automatico 1 pieza 32 A

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 580x545x550 mm

Peso: 93 kg

Modificaciones del modelo: Modelo KS 10000E - sin función de arranque automatico Modelo KS 10000E ATS - tiene función inicio automatico 1 pieza 32 A

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 580x545x550 mm

Peso: 93 kg

Modificaciones del modelo: Modelo KS 10000E - sin función de arranque automatico Modelo KS

10000E ATS - tiene funcin inicio automtico