Altavoz Genelec 8020B

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante

Datos tenicos Tipo: activo

Nmero de canales: 1.0 Nmero de altavoces: 2 Nmero de bandas: 2 Sensibilidad: 95 dB

Frecuencia de cruce: 3 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia nominal total: 40 W

Rango de frecuencia total: 66 – 20000 Hz / ± 2.5 dB /

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fasecontrol de agudoscontrol de graves

Conectores

Entradas: XLR balanceado

General

Dimetro del tweeter: 19 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 105 mm

Material de acabado: aluminio

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 24x15x14 cm

Peso: 3,7 kg

Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces: Amplificadores separados para tweeters y woofers (20 W cada uno) Ajuste del nivel en la frecuencia 15 kHz (0, -2 dB) Ajuste de nivel a 85 Hz (0, -6 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)-6 dB) Control de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)-6 dB) Control de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)-6 dB) Control de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)