

# Altavoz Genelec 8030B

Propósito: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalación: estante

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 100 dB

Frecuencia de cruce: 3 kHz

Potencia/frecuencia

Potencia nominal total: 80W

Rango de frecuencia total : 58 – 20000 Hz /  $\pm 2.5$  dB /

Diseño

Características de diseño: inversor de fase control de agudos control de graves

Conectores

Entradas : XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 19 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 127 mm

Material de acabado: aluminio

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 30x19x18 cm

Peso: 5,6 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Amplificadores separados para frecuencias altas y bajas (40 W cada uno) Ajuste del nivel a la frecuencia 15 kHz (0, -2 dB) Ajuste de nivel a 85 Hz (0, -6 dB) Ajuste de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)-6 dB) Control de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)-6 dB) Control de nivel a 100 Hz (0 a -6 dB)