

# Equipo de sonido JBL 880 ARRAY BG

Color

Destino: casa

Instalar: estante

Especificaciones

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 4

Nmero de bandas: 3

Sensibilidad: 89 dB

Impedancia: 8

Cruce frecuencia: 1 / 8 kHz

Potencia / frecuencia

Centro: 200W/canal

Potencia mxima del amplificador: 200W

Potencia nominal total: 200W

Rango de frecuencia total: 70 - 40000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magntico inversor de fase diseo de bocina

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del controlador medio: 75 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 200 mm

Dimensiones del canal central (HxWxD): 31x73x28 cm

Peso: 21 kg

altavoz: 25 mm

Controlador de rango medio: 75 mm

Altavoz de dimetro de graves (graves/medios) : 200 mm

Dimensiones del canal central (HxWxD): 31x73x28 cm

Peso: 21 kg

altavoz: 25 mm

Controlador de rango medio: 75 mm

Altavoz de dimetro de graves (graves/medios) : 200 mm

Dimensiones del canal central (HxWxD): 31x73x28 cm

Peso: 21 kg