

# Amplificador Rotel RB-1590

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / +/- 0.5dB /

Potencia por canal (8): 350W

Relación señal/ruido (principal): 120 dB

Factor de amortiguamiento: 300

Sensibilidad/impedancia de los canales

Entrada XLR balanceada: 3500 mV/100 k

Line-in: 2200 mV/12 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Para acústica: 4 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Características y capacidades

Opciones: Conexión directa (by-pass/directa) Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 800W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 431x454x237 mm

Peso: 38,1 kg

rack (tamaño 5U)